

FA-8055T



Indicadores luminosos
de encendido y nivel
de señal de audio

Emisor por radiofrecuencia UHF.

Selección entre 3 canales de transmisión con programas diferentes.

Para ampliación o repuesto de los modelos FA-8050 y FA-8060.

CARACTERÍSTICAS	Emisor por radiofrecuencia UHF. Para ampliación o repuesto de los modelos FA-8050 y FA-8060. Pueden usarse hasta 3 emisores simultáneamente con 3 programas diferentes.
EMISIÓN	Por radiofrecuencia UHF Modulación FM estéreo Potencia < 10 mW
ENTRADAS	Audio, jack 3'5 mm estéreo
SELECTOR DE CANAL	3 canales seleccionables: 863'5, 864 y 864'5 MHz
INDICADORES	Luminosos: de encendido y nivel de señal de audio
ALIMENTACIÓN	12 V CC con adaptador incluido
PESO	0'2 kg

© 2015 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.