

# PINZA AMPERIMÉTRICA TRMS 600A ac/dc

## DCM8000BT



- Medidas TRMS
- Pantalla de 6000 cuentas
- Tensión hasta 1000V ac/dc
- Corriente hasta 600A ac/dc (Hasta 3000A ac con pinza flexible opcional)
- Mediciones de corriente de arranque
- Resistencia, frecuencia, capacidad, prueba de diodos, prueba de continuidad
- Filtro pasa bajo
- Modo de baja impedancia de entrada (LoZ)
- Auto escala
- Registro de datos (4000 registros)
- Conectividad Bluetooth con App *KPS Link*
- Categoría de sobretensión: CATIV 600V/CATIII 1000V





# DCM8000BT

## PINZA AMPERIMÉTRICA TRMS 600A ac/dc

General	
Pantalla	6000 cuentas
Auto apagado	✓
Retroiluminación	✓
Retención de lecturas	✓
Filtro pasa bajo	✓
LoZ (prevención de tensiones fantasma)	✓
Pruebas de diodo y continuidad	✓
Auto escala	✓
MIN/MAX	✓
Ajuste a cero (A dc)	✓
Corriente de arranque	✓
Detección de tensión sin contacto	✓
Conectividad inalámbrica	✓
Registro de datos	4000
Tamaño del maxilar	37mm
Dimensiones	62x240x41mm
Linterna	✓
Peso	430g
Pilas	2 x AA 1,5V NEDA 15A/IEC LR6
Normativas	IEC 61010-1, IEC/EN61010-2-032
Categoría de Sobretensión	CAT IV 600V, CAT III 1000V
Accesorios incluidos	Puntas de prueba estándar, pilas, manual y funda de transporte



# DCM8000BT

PINZA AMPERIMÉTRICA TRMS 600A ac/dc

Especificaciones	
TRMS	✓
Tensión DC (mV)	600.0 mV
Tensión DC (V)	1000V
Tensión AC (V)	1000V
Corriente DC	600.0A
Corriente AC	600.0A
Corriente AC con pinzas flexibles AC (opcional)	3000A
Frecuencia	10kHz
Resistencia	600.0kΩ
Prueba de diodos	1,5V
Prueba de continuidad	✓
Capacidad	1000μF

Información del producto	
SKU	KPSDCM8000BTCBINT
Código EAN	8435394787268
Código UPC	810053677759
Uds/Caja	20