



Bloques de contactos series CK - CQ- CDA Accesorios

Bloques de contactos CK - 10A máx. 250V / 4 kV / 3

soporte aislante de material termoplástico autoextinguible, homologado UL - contactos plateados - bornes de fijación por tornillo para cables hasta 1,5 mm² - sección AWG 18-16 tornillos imperdibles, par de torsión 0,5 Nm

referencia	descripción	"tamaño" envoltente	embalaje
CKF 03	bases - 3 polos + ⊕	"21.21"	10
CKM 03	clavija - 3 polos + ⊕	"21.21"	10
CKF 04	base - 4 polos + ⊕	"21.21"	10
CKM 04	clavija - 4 polos + ⊕	"21.21"	10
CKF 03 N	base - 3 polos + ⊕ negro	"21.21"	10
CKM 03 N	clavija - 3 polos + ⊕ negro	"21.21"	10
CKF 04 N	base - 4 polos + ⊕ negro	"21.21"	10
CKM 04 N	clavija - 4 polos + ⊕ negro	"21.21"	10



Bloques portcontactos CQ 05 - 16 A máx. 230/400 V / 4kV / 3 *

CQF 05	soporte 5 polos + ⊕ para contactos hembra a engastar	"21.21"	10
CQM 05	soporte 5 polos + ⊕ para contactos macho a engastar	"21.21"	10

* contactos a engastar: CCFA y CCMA (página 6)

Bloques portcontactos CQ 12 - 10 A máx. 400V / 6kV / 3 *

CQF 12	soporte 12 polos + ⊕ para contactos hembra a engastar	"21.21"	10
CQM 12	soporte 12 polos + ⊕ para contactos macho a engastar	"21.21"	10
CR Q12	Codificador para CQ 12		100

* contactos a engastar: CDFA y CDMA (página 7)



Bloques de contactos CDA - 16A máx. 250V / 4 kV / 3

soporte aislante de material termoplástico autoextinguible, homologado UL - contactos plateados - bornes de fijación por tornillo para cables hasta 2,5 mm² - sección AWG 18-14 tornillos imperdibles, par de torsión 0,5 Nm

bases - con plaquita intermedia para protección del hilo

CDAF 10	10 polos + ⊕	"49.16"	5
CDAF 16	16 polos + ⊕	"66.16"	5
CDAF 16 N	16 polos + ⊕ numeración del 17 al 32	"66.40"	5

clavijas - con plaquita intermedia para protección del hilo

CDAM 10	10 polos + ⊕	"49.16"	5
CDAM 16	16 polos + ⊕	"66.16"	5
CDAM 16 N	16 polos + ⊕ numeración del 17 al 32	"66.40"	5

bases - sin plaquita intermedia para conductores preparados con terminal

CDAF 10 X	10 polos + ⊕	"49.16"	5
CDAF 16 X	16 polos + ⊕	"66.16"	5
CDAF 16 XN	16 polos + ⊕ numeración del 17 al 32	"66.40"	5

clavijas - sin plaquita intermedia para conductores preparados con terminal

CDAM 10 X	10 polos + ⊕	"49.16"	5
CDAM 16 X	16 polos + ⊕	"66.16"	5
CDAM 16 XN	16 polos + ⊕ numeración del 17 al 32	"66.40"	5



accesorios

plaquita con prensacables para bloques CN - CC - CD

CRAD	recta	1
CRAS	a 90°	1

