FONESTAR

FA-8060



*Sintonización con tecnología activa de reducción de ruido

Sistemas inalámbricos de auriculares estéreo Hi-Fi por radiofrecuencia UHF.

3 canales de transmisión seleccionables y simultáneos.

Sistema inalámbrico de auriculares estéreo Hi-Fi por radiofrecuencia UHF.

| | Olotoma malambrios de danodiares esteres mini per radiones de mini |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Emisor con entrada de audio estéreo y 3 canales de transmisión seleccionables. |
| | Permite total movilidad y comodidad de escucha incluso a través de paredes y techo. |
| | Distancia máxima de transmisión 100 m en condiciones favorables. |
| | Pueden usarse hasta 3 emisores simultáneamente con 3 programas diferentes seleccionables |
| CARACTERÍSTICAS | desde el auricular. |
| EMISOR | Pueden utilizarse múltiples auriculares receptores con el mismo emisor. |
| | Emisión: por radiofrecuencia UHF |
| | Modulación: FM estéreo |
| | Potencia: < 10 mW |
| | Entrada: audio, jack 3'5 mm estéreo |
| | Selector de canal (3 canales seleccionables): 863'5, 864 y 864'5 MHz |
| | Indicadores luminosos: de encendido y de nivel de señal de audio |
| | Alimentación: 12 V CC, 150 mA con adaptador incluido |
| | Respuesta: 30-20.000 Hz |
| | Entrada: jack 3'5 mm estéreo para usar como auricular cableado |
| | Interruptor: on/off |
| AURICULAR RECEPTOR | Controles: de volumen y sintonización automática de 3 canales: 863'5, 864 y 864'5 MHz |
| | Indicadores luminosos: de encendido y recepción de señal |
| | Alimentación: 2 pilas 1'5 V tipo LR03-AAA |
| PESO | 0'4 kg (sin adaptador) |

| ACCESORIOS | 1 adaptador 2 x RCA a jack 3'5 mm estéreo |
|------------|---------------------------------------------------|
| | |
| | 1 cable jack 3'5 mm estéreo a jack 3'5 mm estéreo |

© 2015 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.