

CV-1710

Transformador de línea 100 V. 10 W



Transformador de línea 100 V para altavoces de baja impedancia.

POTENCIA (LÍNEA 100 V)	10, 7'5, 5, 2'5, 1'25 W
IMPEDANCIA	1.000, 1.330, 2.000, 4.000, 8.000 Ohm
SALIDA	Baja Z para altavoces 4-8 Ohm
MEDIDAS (mm)	A: 72, B: 60, C: 50, D: 42, E: 40
PESO	0'3 kg

© 2011 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.